

554100 - Dotyková LED stolová lampa

Hlavné funkcie a technické parametre

- Napájanie: Vstup AC 200–240 V 50/60 Hz, Výstup DC 12 V / 2 A
- Menovitý výkon výrobku: 21 W
- Menovitý výkon lampy: 5,5 W
- Typ stmievania: Dotykový senzor na zapnutie/vypnutie, plynulé stmievanie
- Časovač: Lampa sa automaticky vypne po 40 minútach
- Zdroj svetla: 36 ks vysoko účinných polovodičových LED
- Tri režimy farby svetla: Prírodné svetlo - Studené svetlo - Teplé svetlo
- Teplota farby: 3000 K / 4000 K / 5700 K
- Index podania farieb: $R_a \geq 90$
- Svetelný tok: ≥ 300 lm
- Výstup bezdrôtového nabíjania: 15 W (MAX)

Návod na obsluhu

1. Ovládanie lampy:

Umiestnite lampu na stôl alebo inú rovnú plochu. Pripojte napájací adaptér do vstupného portu na lampe a druhý koniec do elektrickej zásuvky. Dotknutím sa tlačidla zapnete lampu - predvolený režim je prírodné svetlo. Opätovným dotykcom lampu vypnete. Krátkym stlačením tlačidla „M“ prepínate medzi režimami svetla (prírodné → studené → teplé svetlo).

2. Nastavenie jasů:

Podržaním tlačidla nastavíte plynule jas svetla.

3. Funkcia časovača:

Podržte tlačidlo, kým svetlo dvakrát neblinkne - to znamená, že časovač je aktívny. Lampa sa automaticky vypne po 40 minútach. Opätovným podržaním tlačidla sa odpočítavanie reštartuje.

Pokyny pre bezdrôtové nabíjanie

1. Funkcia bezdrôtového nabíjania:

Zapojte lampu do elektrickej siete. Položte mobilný telefón s podporou bezdrôtového nabíjania (alebo s prijímacím modulom) na nabíjaciu zónu. Zelený indikátor znamená, že telefón sa nabíja. Ak svieti červená kontrolka (nepreusovane alebo blinká), nabíjanie neprebícha správne. Kombinácia červenej a zelenej farby (pri niektorých telefónoch) znamená, že telefón je plne nabitý.

2. Pre čo najlepší výsledok a efektívne nabíjanie umiestnite telefón presne na nabíjaciu zónu.

3. Pri zapnutej lampe je výkon bezdrôtového nabíjania približne 10 W.

Upozornenia

1. Používajte len napájací adaptér DC 12 V / 2 A. Ak je adaptér alebo jeho kábel poškodený, môže ho vymeniť iba výrobca, zástupca alebo kvalifikovaný technik.
2. Tento produkt je určený len na vnútorné použitie.
3. Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do zdroja svetla.
4. Pri silnom elektromagnetickom rušení sa môže lampa sama zapnúť alebo vypnúť.
5. Neohýbajte rameno lampy rýchlo ani opakovane - mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
6. Zdroj svetla nie je vymeniteľný - po skončení životnosti je potrebné vymeniť celú lampu.
7. Aby sa zabránilo prevráteniu lampy, umiestnite ju na stabilný povrch. Neodporúča sa náklon väčší ako 6 stupňov.
8. V noci sa odporúča používať režim prírodného alebo teplého svetla.

Obsah balenia

1. Napájací adaptér
2. Používateľská príručka
3. Lampa